



GFE-BCM-5

GFE-BCM-10

**Carregador de baterias com
Entrada/Saída Endereçável**

Esta unidade é constituída por uma fonte de alimentação que cumpre os requisitos da norma EN54-4 e um carregador de baterias. Pode ser utilizada com a gama de centrais endereçáveis GFE. As seguintes falhas são sinalizadas: carregador; tensão carregador; tensão de entrada; remoção de alimentação. É fornecida numa caixa em alumínio e inclui uma fonte de alimentação de 28V DC com 5,6 A ou 11,7 A..

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Carregador de baterias monitorizado pela central endereçável
- Sinalização de falha por relé
- Relé controlado remotamente pela central
- Proteção contra descarga profunda das baterias
- Proteção contra inversão de polaridade
- Carregador regulado por corrente
- LEDs de estado: Alimentação; Falha Bateria; Falha Carregador
- Unidade em caixa inclui: Fonte de Alimentação e compartimento para baterias
- Em conformidade com a norma EN54-4

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO: ENTRADA	230 +10% -15% V AC - Monitorizada
TENSÃO: SAÍDA	5.6 A ou 11.7 A @ 28V DC nominal
CORRENTE: CARREGADOR BATERIAS	4 A máx.
TIPO DE BATERIAS	Máx. 2 x 12 V 12 AH - Chumbo Ácido VLRA
FUSÍVEL BATERIAS	5 A / 10 A
COORRENTE: MÓDULO E/S	1.4 mA Repouso - 1.8 mA Avaria
RELÉ: FALHA	Tipo Inversor - 30V DC 1 A Resistivo
RELÉ: PROGRAMÁVEL E/S	Tipo Inversor - 240V AC 10 A Resistivo
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	-10°C a +50°C
HUMIDADE	Máx. 95% HR sem condensação
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP21
DIMENSÕES	345 (C) x 375 (A) x 139 (L) mm
PESO	3.5 Kg - 11.5 Kg inc. baterias 12 AH / 4 Kg - 12 Kg inc. baterias 12 AH

REFERÊNCIA

GFE-BCM-5-BOXED	CARREGADOR DE BATERIAS DE 5 A COM ENTRADA/SAÍDA ENDEREÇÁVEL
GFE-BCM-10-BOXED	CARREGADOR DE BATERIAS DE 10 A COM ENTRADA/SAÍDA ENDEREÇÁVEL

© 2021

Global Fire Equipment SA

Sítio dos Barrabés, Armazém Nave Y, Caixa Postal 908-Z
8150-016 São Brás de Alportel. PORTUGAL

Telefone: (00351) 289 896 560 / Email: info@globalfire-equipment.com / Web: www.globalfire-equipment.com



GSS GROUP