

# AJ-TRANSMITTER

Transmissor via rádio

Sem fios 868 MHz Jeweller

Entrada por cabo de alarma e tamper

Tamper anti-abertura (acelerómetro)

Saída de alimentação 3.3 V

Alcance em espaço aberto 1600 m



Ajax

Transmissor via rádio

Sem fios 868 MHz Jeweller

Bidireccional

Antena interna alcance espaço aberto 1600 m

Entrada de alarma com fio e tamper anti-sabotagem

Deteção de inibição

Tamper anti-abertura

Saída de alimentação 3.3 V

Alimentação 3 pilhas CR123A 3.0 V

Compatibilidade com detectores de terceiros com saída com fio para alarma

# Especificações

Marca	Ajax
Frequência	868 MHz Jeweller
Distância de transmissão	? 1600 m em espaço aberto
Detecção anti-inibição	Disponível
Entrada de alarme	Disponível. NO/NC (Configurável)
Entrada de tamper	Disponível. NO/NC (Configurável)
Tamper anti-abertura	Acelerômetro
Saída de alimentação	3.3 V
Temp. funcionamento	-25 °C ~ 50 °C
Bateria	3 pilhas CR123A 3.0 V
Dimensões	100 (Al) x 39 (Lg) x 22 (Fd) mm