

Características

BASELINE

6V PSU (type A)

Fonte de alimentação para o funcionamento do dispositivo a partir de baterias portáteis



Compatibilidade dos dispositivos

Verificar

Baterias recomendadas

Baterias alcalinas de zinco-ar com tensão de funcionamento de 4,2-10 V $\equiv$

Saiba mais >

Entrada

Tensão

4,2-10 V $\equiv$

Corrente

2,2 A a 4,2 V $\equiv$

0,8 A a 10 V $\equiv$

Tensão de ligação da corrente

4,2 V $\equiv$ $\pm$ 0,5%

Tensão de corte da corrente

3-3,4 V $\equiv$

Consoante a carga.

Saída

Tensão

4,8 V $\equiv$ $\pm$ 3%

Corrente

até 1,5 A

Instalação

Método de instalação

no interior da carcaça do hub ou repetidor

Intervalo da temperatura de funcionamento

de -10 °C a +40 °C

Humidade operacional

até 75%



Ligação à rede de alimentação

Ranhura do conector

6,5 × 2 mm

Entrada de alimentação (fêmea)

Ficha

5,5 × 2,1 mm

Entrada de alimentação (macho)

Placa

Cor

N/A

Dimensões

98 × 70 × 17 mm

Peso

26 g

Conjunto completo

6V PSU (type A)

Adaptador para terminal

Guia rápido

Certificações e conformidade com as normas



6V PSU (type A)



Informações adicionais

Conformidade com as normas

Saiba mais >

Manual do utilizador

Saiba mais >

Garantia

24 meses

Saiba mais >

Subscrever

Subscreva a nossa newsletter sobre vida segura. Sem spam.

Subscrever

Solicitar ajuda extra

✉ support@ajax.systems

📍 @AjaxSystemsSupport_Bot

💬 Enviar pedido



4.000.000

pessoas em todo o mundo protegidas por Ajax

 [Sugerir uma funcionalidade](#)



Produtos

[Proteção contra intrusão](#)

[Videovigilância](#)

[Segurança contra Incêndio](#)

[Conforto e automatização](#)

[Todos os produtos](#)

[Serviços](#)

[Integrações de sistema](#)

[Produtos Ajax Ready](#)

[Protocolo Fibra com fios](#)

[Protocolos de rádio Ajax](#)

Soluções

[Histórias dos clientes](#)

[Soluções por tipo de instalação](#)

[Sistema comercial de detecção e alarme de incêndios](#)

[Solução sem fios de Grade 3](#)

[Atualizações e modernizações](#)

[Porquê Ajax](#)

[Como funciona Ajax](#)

Software

[Ajax Security System](#)

[Ajax PRO: Tool for Engineers](#)

[Ajax Desktop](#)

[Ajax PRO Desktop](#)

[Ajax TV](#)

[Ajax Translator PRO](#)

[Ajax Cloud Signaling](#)

[Cenários](#)



Disponível em
App Store



Disponível em
Google Play

Assistência

[Guias e Artigos](#)

[Conformidade com as normas](#)

Ferramentas

[Compatibilidade dos dispositivos Ajax](#)

[Calculadora de armazenamento de vídeo](#)

[Calculadora de dispositivos de vídeo](#)

[Calculadora da duração da bateria](#)

[Calculadora do alcance da comunicação via rádio](#)

[Configuradora de interruptores e tomadas](#)

[Calculadora de fonte de alimentação Fibra](#)

[Todas as ferramentas Web](#)

Soluções de monitorização e integrações

[Monitorização de alarmes de intrusão](#)

Videovigilância e verificação visual de alarmes

Verificação de alarmes por áudio

Empresa

[Blog](#)

[Sobre nós](#)

[Página de imprensa](#)

[Eventos](#)

[Carreira](#)

[Ajax Next](#)

[Estudantes em CES 2026](#)

[Avaliações e feedback](#)

Para parceiros

[Para parceiros](#)

[Ajax Academy](#)

[Partner Portal](#)

 [Portugal](#) [Política de Privacidade](#) [Comunicar uma vulnerabilidade](#) [Artigo técnico RGPD](#) [Declaração NDAA](#)

[Política de cookies](#) [Política Anti-Spam](#) [Acordo de Utilizador Final](#) [Garantia](#)

© 2026 AJAX SYSTEMS CH. Todos os direitos reservados