

S Superior HomeSiren Fibra

Mais

Características

SUPERIOR

Superior HomeSiren Fibra

Anteriormente: HomeSiren Fibra

Sirene com fios com um conector LED

**Compatibilidade dos dispositivos****Verificar****Comunicação**

Tecnologia de comunicação Fibra

Tecnologia de comunicação com fios proprietária. Fibra combina a fiabilidade dos fios com a liberdade da ligação via rádio.

Inclui:

- Comunicação bidirecional.
- Antissabotagem avançada.
- Notificações instantâneas.
- Configuração remota através das apps Ajax.

[Saiba mais >](#)

Ligação por cabo

Cabo de 4 núcleos

Comprimento da linha Fibra

até 2.000 m

Quando se utiliza o par entrançado U/UTP cat.5.

[Calcular o comprimento da linha na instalação >](#)

Comunicação encriptada

Principais características

Tipo de alarme

acústico e LED

Buzzer e LED.



Tipo de dispositivo de aviso

interna

Volume do alarme

de 81 a 105 dB a uma distância de 1 m

Ajustável por um PRO ou por um utilizador com direitos de administrador na app Ajax.

Duração do alarme

de 3 s a 3 min

Ajustado por um PRO ou por um utilizador com direitos de administrador na app Ajax.

Frequência do som da sirene

$3,4 \pm 0,5$ kHz

Ligação LED adicional

3 V

Um LED externo funciona em paralelo com o LED integrado na sirene e replica totalmente a sua indicação.

Chime

A sirene emite um som especial para avisar que os detetores de abertura são acionados quando o sistema é desarmado.

[Saiba mais >](#)

Indicação de eventos

- Alertas.
- Atrasos ao entrar/sair.
- Modo de segurança.
- Alteração do modo de segurança.
- Indicação pós-alarme.

Recomendações

A sirene foi concebida apenas para utilização no interior. A altura de instalação recomendada é de 2,5 m ou superior.

Proteção contra sabotagem

Alarme de tamper

Alertas de tentativas de separação da sirene da superfície ou de remoção do painel de instalação.

Saiba mais >

Proteção contra falsificação

autenticação do dispositivo

Fonte de alimentação

Intervalo de tensão de funcionamento da sirene

7–26 V_{DC}, até 1811 mW

Superior HomeSiren Fibra não tem pilhas, o dispositivo tem apenas uma fonte de alimentação remota a partir do painel de controlo.

Tensão de funcionamento nominal da sirene

24 V_{DC}

Consumo de corrente máximo da sirene à tensão nominal

75,5 mA

Consumo de corrente da sirene em repouso à tensão nominal

66 µA

Pico de consumo de corrente da sirene à tensão nominal

77 mA

Quando a sirene soa no nível de volume **Muito alto**.

Consumo médio de corrente da sirene à tensão nominal


65 µA

Quando a sirene soa no nível de volume padrão. Independentemente do modo de armar.

Carcaça

Dimensões

91 × 91 × 33 mm



Peso do dispositivo preto

95 g

Peso do dispositivo branco

108 g

Intervalo de temperatura de funcionamento

de -10 °C a +40 °C



33 mm

Humidade de funcionamento

até 75%

Classe de proteção

IP50, IK06

Cores

Preto



Branco



Conjunto completo

Superior HomeSiren Fibra

Painel de instalação SmartBracket

Kit de instalação

Guia rápido

Certificações e conformidade com as normas



Superior HomeSiren Fibra



Informações adicionais

Conformidade com as normas

[Saiba mais >](#)

Manual do utilizador

[Saiba mais >](#)

Garantia

24 meses

[Saiba mais >](#)

Subscrever

Subscreva a nossa newsletter sobre vida segura. Sem spam.

[Subscrever](#)

Solicitar ajuda extra

✉ support@ajax.systems

📠 @AjaxSystemsSupport_Bot

💬 Enviar pedido



4.000.000

pessoas em todo o mundo protegidas por Ajax

 Sugerir uma funcionalidade





Produtos

Proteção contra intrusão
Videovigilância
Segurança contra Incêndio
Conforto e automatização
Todos os produtos
Serviços
Integrações de sistema
Produtos Ajax Ready
Protocolo Fibra com fios
Protocolos de rádio Ajax

Software

Ajax Security System
Ajax PRO: Tool for Engineers
Ajax Desktop
Ajax PRO Desktop
Ajax TV
Ajax Translator PRO
Ajax Cloud Signaling
Cenários



Soluções

Histórias dos clientes
Soluções por tipo de instalação
Sistema comercial de deteção e alarme de incêndios
Solução sem fios de Grade 3
Atualizações e modernizações
Porquê Ajax
Como funciona Ajax

Assistência

Guias e Artigos
Conformidade com as normas

Ferramentas

Compatibilidade dos dispositivos Ajax
Calculadora de armazenamento de vídeo
Calculadora de dispositivos de vídeo
Calculadora da duração da bateria
Calculadora do alcance da comunicação via rádio
Configuradora de interruptores e tomadas
Calculadora de fonte de alimentação Fibra
Todas as ferramentas Web

Soluções de monitorização e integrações

Monitorização de alarmes de intrusão

Videovigilância e verificação visual de alarmes

Verificação de alarmes por áudio

Empresa

- [Blog](#)
- [Sobre nós](#)
- [Página de imprensa](#)
- [Eventos](#)
- [Carreira](#)
- [Ajax Next](#)
- [Estudantes em CES 2026](#)
- [Avaliações e feedback](#)

Para parceiros

- [Para parceiros](#)
- [Ajax Academy](#)
- [Partner Portal](#)

 [Portugal](#) [Política de Privacidade](#) [Comunicar uma vulnerabilidade](#) [Artigo técnico RGPD](#) [Declaração NDAA](#)

[Política de cookies](#) [Política Anti-Spam](#) [Acordo de Utilizador Final](#) [Garantia](#)

© 2026 AJAX SYSTEMS CH. Todos os direitos reservados