



JUNIOR MINI-REP

Mini Repetidor Junior

O JUNIOR MINI-REP permite além do controlo remoto do sistema, a visualização do estado de qualquer uma das centrais analógicas e endereçáveis de detecção de incêndio GFE. Todas as condições de Fogo, Falha, Teste e Isolamentos são exibidas. O utilizador tem a capacidade de controlar todas as funções associadas aos níveis de acesso 1&2 (utilizador autorizado) e 3 (instalador/programador). Esta unidade está em conformidade com a norma EN54 parte 2. As funcionalidades de controlo e visualização são indicadas da mesma forma que uma central analógica e endereçável de detecção de incêndio GFE. O acesso aos níveis 2 e 3 é efectuado através do mesmo código configurado para a central à qual está associado. Esta unidade está disponível em duas cores: branco e vermelho.

Inclui de base, um interface RS485, mas é igualmente compatível com todos os interfaces de comunicação da GFE permitindo assim a sua integração com as centrais endereçáveis JUNIOR e JUNO NET, através das tecnologias RS485, Fibra Óptica e TCP/IP.

Poderão ser ligados até 4 painéis JUNIOR MINI-REP directamente à saída auxiliar de alimentação da central endereçável. Este número estará sempre dependente da máxima carga de corrente retirada da respectiva saída de alimentação auxiliar.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	28 V DC nominal, derivada da alimentação aux. da central
CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO	80 mA
LIGAÇÕES	Alimentação (+)/(-), Interface de comunicação
COMUNICAÇÕES DE REDE	RS485, Fibra Óptica, TCP/IP
NOTA	Máximo 4 unidades quando alimentadas pela saída aux. da central
humidade relativa máx.	95% HR sem condensação
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	-10ºC a 50ºC
DIMENSÕES	256 (C) x 194 (L) x 75 (P) mm
PESO	1.5 Kg
COR	Branco ou Vermelho

REFERÊNCIA	
JUNIOR-MINI-REP	JMINI REPETIDOR JUNIOR - INCLUI INTERFACE RS485





Sitio dos Barrabés, Armazém Nave Y, Caixa Postal 908-Z 8150-016 São Brás de Alportel. PORTUGAL

