

Evento de INCÊNDIO no Sistema

Indicação de ALARME DE INCÊNDIO

sirenes ativadas

- GENERAL FIRE
- PRE ALARM
- GENERAL FAULT
- SYSTEM FAULT
- SOUNDERS SILENCED
- DELAY
- DISABLE
- TEST
- POWER ON

Mensagem de ALARME DE INCÊNDIO

Evacuar, Zona 1, Loop 1, Loop Endereço do Dispositivo 7

09:42 | 13.07.2021

Alarmes: 1
Falhas, pannels: 0
Avisos: 0

SAÍDA CARDAPIO Acesso 1 MAIS

Alarme de INCÊNDIO nas zonas

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88
89	90	91	92	93	94	95	96

1 **EVENTO DE ALARME DE INCÊNDIO, temporização definido para as saídas de Sirene, Incêndio e Proteção contra Incêndio Desligue a sirene:**

Alarme, Zona 1, Loop 1, Loop Device Address 5

09:42 | 13.07.2021

1 Alarmes
0 Falhas, pannels
0 Avisos

SAÍDA CARDAPIO Acesso 1 MAIS

Silenciar Alarme Silenciar Campanha Sistema

09:43 | 13.07.2021

1 Alarmes
0 Falhas, pannels
0 Avisos

SAÍDA CARDAPIO Acesso 1 MAIS

Evacuar REINICIAR

No caso de Operação em Rede, desligue o buzzer conforme escolha:

1 Seleccione Painel Número 1-64, pressione um botão ativo para um único painel na Rede,

OU

2 Seleccione TODOS os painéis disponíveis na Rede,

OU

3 Seleccione apenas ESTE painel de concreto.

TELETEK

09:43 | 13.07.2021

1 Alarmes

Alarme, Zona 1, Loop 1, Loop Device Address 5

09:43 | 13.07.2021

1 Alarmes

Vá para a zona com evento de alarme de incêndio e verifique a presença real de FOGO, depois siga

Etapa 2 - Iniciar a evacuação, e/ou

Passo 3 - Parar Sirenes, conforme a situação.

2 **ALARME DE INCÊNDIO REAL, tempo de atraso definido para as saídas de Sirene, Incêndio e Proteção contra Incêndio Iniciar Evacuação:**

TELETEK

Alarme, Zona 1, Loop 1, Loop Device Address 5

09:43 | 13.07.2021

1 Alarmes
0 Falhas, pannels
2 Avisos

SAÍDA CARDAPIO Acesso 1 MAIS

Silenciar Alarme Silenciar Campanha Sistema

09:43 | 13.07.2021

1 Alarmes
0 Falhas, pannels
0 Avisos

SAÍDA CARDAPIO Acesso 1 MAIS

Evacuar REINICIAR

No caso de Operação em Rede, inicie a Evacuação conforme escolha:

1 Seleccione Painel Número 1-64, pressione um botão ativo para um único painel na Rede,

OU

2 Seleccione TODOS os painéis disponíveis na Rede,

OU

3 Seleccione apenas ESTE painel de concreto.

Sirenes Ativo → 112

3 Desligue as sirenes e reinicie:

Evacuar, Zona 1, Loop 1, Loop Endereço do Dispositivo 7

09:43 | 13.07.2021

1 Alarmes
0 Falhas, pannels
0 Avisos

SAÍDA CARDAPIO Acesso 1 MAIS

SAIR

1 Alarmes

0 Falhas, pannels
0 Avisos

SAÍDA CARDAPIO Acesso 1 MAIS

SAIR

1 Alarmes

0 Falhas, pannels
0 Avisos

SAÍDA CARDAPIO Acesso 1 MAIS

Silenciar Alarme Silenciar Campanha Sistema

09:43 | 13.07.2021

1 Alarmes
0 Falhas, pannels
0 Avisos

SAÍDA CARDAPIO Acesso 2 MAIS

Silenciar Alarme Silenciar Campanha Sistema

09:43 | 13.07.2021

1 Alarmes
0 Falhas, pannels
0 Avisos

SAÍDA CARDAPIO Acesso 2 MAIS

Evacuar REINICIAR

No caso de Operação em Rede, escolha os painéis, onde realizar o Desligamento das Sirenes.

O painel é redefinido para o modo de operação normal. Imprensa Acesso 2, então SAIR.