

SC-51-0100-0001-99

SmartCell Botoneira de Incêndio

Vista Geral

A Botoneira SmartCell é de fácil e rápida instalação e oferece o endereçamento individual no Painel de Controlo SmartCell.

Nas funcionalidades estão incluídas a tampa de proteção transparente, comunicação bidirecional 868 MHz, LED de indicação de fogo e o mecanismo de bloqueio.

Este dispositivo é certificado por terceiros e é compatível com a gama completa de produtos SmartCell.



Detalhes

- Fácil e rápida instalação
- Caixa compacta
- Inclui tampa de proteção transparente
- Design único
- Mecanismo de bloqueio incorporado

SC-51-0100-0001-99

SmartCell Botoneira de Incêndio

Especificações técnicas

Geral	
Indicação de estado	LED
Frequência wireless	868 MHz
Compatibilidade	SmartCell

Elétrica	
Baterias	2 x Pilhas ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride (Fanso ou Titus)

Físico	
Dimensões físicas	92 x 97 x 47 mm (W x H x D)
Peso líquido	0.2 kg
Cor	Vermelho
Tipo de montagem	Montagem em parede

Ambiental	
Temperatura de operação	-10 a +55°C
Temperatura de armazenamento	-10 a +55°C (sem pilhas)
Humidade relativa	95% max. sem condensação
Ambiente	Interior

Regulamentação	
Conformidade	CE
Certificação	CPR
Standards	EN54-13 EN54-25



Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.